ESP32

Bei der Verwendung von fertigem Code aus dem Internet, muss darauf geachtet werden auf welcher ESP API dieser basiert. Mit der Umstellung von v2 auf v3 haben sich einige Befehle verändert. Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Bibliothek in der IDE anpassen
2. Den Code umschreiben

Weitere Informationen gibt es hier: Migration from 2.x to 3.0

ESP Typen Vergleich

Modell	CPU / Takt	RAM / PSRAM	Flash (üblich)	WLAN	Bluetooth	Zigbee / Thread	USB	GPIOs*	Besondere Funktionen
ESP32	Dual-Core Xtensa LX6 @ 160–240 MHz	520 KB SRAM, opt. PSRAM	4–16 MB	Wi-Fi 4 (2.4 GHz)	BT 4.2 (Classic + BLE)	nein	nein	34	Sehr viele Peripherals, RMT, Hall-Sensor
ESP32-S2	Single-Core Xtensa LX7 @ 160–240 MHz	320 KB SRAM, opt. PSRAM	4–16 MB	Wi-Fi 4 (2.4 GHz)	kein BT	nein	USB-OTG	43	Touch-Sensoren, USB-Device/Host, verbesserte Sicherheit
ESP32-S3	Dual-Core Xtensa LX7 @ 160–240 MHz	512 KB SRAM + opt. PSRAM	4–16 MB	Wi-Fi 4 (2.4 GHz)	BLE 5.0	nein	USB-OTG	45	AI-Beschleuniger (Vektor-Instr.), Kamera-Interface
ESP32-S31	Dual-Core RISC-V @ bis zu 320 MHz	512 KB SRAM + opt. PSRAM	4–16 MB	Wi-Fi 6 (2.4 GHz)	BLE 5.4	Zigbee 3.0 + Thread	USB-OTG	45	Gigabit-Ethernet (MAC), Matter-Hubs, Multimedia
ESP32-C3	Single-Core RISC-V @ 160 MHz	400 KB SRAM	4 MB	Wi-Fi 4 (2.4 GHz)	BLE 5.0	nein	USB-Serial/JTAG	22	Günstiger ESP8266-Nachfolger, Einstiegs-Standard
ESP32-C5	Single-Core RISC-V @ 160 MHz	400 KB SRAM + opt. PSRAM	4 MB	**Dual-Band Wi-Fi 6** (2.4 & 5 GHz)	BLE 5.4	Zigbee 3.0 + Thread	USB-Serial/JTAG	25	Erster Dual-Band ESP-Chip, extrem robustes IoT
ESP32-C6	Single-Core RISC-V @ 160 MHz	512 KB SRAM + opt. PSRAM	4–8 MB	Wi-Fi 6 (2.4 GHz)	BLE 5.4	Zigbee 3.0 + Thread	USB-Serial/JTAG	30	Matter-nativ, Target-Wake-Time (sehr stromsparend)
ESP32-E22	Dual-Core RISC-V @ bis zu 500 MHz	Massiver SRAM (MByte)	extern	**Tri-Band Wi-Fi 6E/7** (2.4/5/6 GHz)	BLE 5.4	nein	USB / PCIE	~40	High-Speed Radio Co-Prozessor (RCP) für Linux/Router
ESP32-H2	Single-Core RISC-V @ 96 MHz	256 KB SRAM	2–4 MB / extern	kein WLAN	BLE 5.3	Zigbee 3.0 + Thread	USB-Serial/JTAG	19	Ultra-Low-Power Matter-Knoten ohne WLAN-Overhead
ESP32-H4	Dual-Core RISC-V @ 96 MHz	512 KB SRAM	extern	kein WLAN	BLE 5.4	Zigbee 3.0 + Thread	USB-Serial/JTAG	32	**Bluetooth LE Audio** Support, DSP für Audio-Codecs
ESP32-H21	Single-Core RISC-V @ 96 MHz	Minimaler SRAM	extern	kein WLAN	BLE 5.4	Zigbee 3.0 + Thread	kein USB	<15	Minimierte Bauform, optimiert für reine Knopfzellen-Sensoren

ESP32-P4	Dual-Core RISC-V @ bis zu 400 MHz	768 KB SRAM + opt. HP-PSRAM	extern	kein WLAN	kein BT	kein Zigbee/Thread	USB-OTG + Ethernet	50+	Reiner Applikationsprozessor, MIPI CSI/DSI, H.264, Edge-AI

Kurzbeschreibung aller ESP32-Serien

ESP32 (Classic Series)

Die ursprüngliche ESP32-Familie mit Dual-Core Xtensa-CPU, WLAN 2.4 GHz und Bluetooth Classic/BLE. Sehr leistungsfähig, viele GPIOs, große Modulauswahl (WROOM/WROVER). Ideal für allgemeine IoT-, Sensor-, Display- und Steuerungsprojekte.

ESP32-S2 Serie

Single-Core Variante mit Fokus auf Sicherheit (integrierter Hardware-Schutz) und USB-OTG. Hat KEIN Bluetooth. Enthält Touch-Sensoren und verbesserte Peripherie. Gut geeignet für USB-Geräte, HID, Webserver, Tastaturen, Sicherheitssysteme.

ESP32-S3 Serie

Dual-Core Xtensa, WLAN + BLE5.0, USB-OTG und ein AI-Vektor-Beschleuniger für Sprach-/Bildverarbeitung. Häufig in neuen Dev-Boards. Unterstützt Kamera-Interfaces und schnelle Peripherie. Moderner Nachfolger des ESP32 Classic mit mehr Möglichkeiten.

ESP32-C2 Serie

Sehr günstige Low-End-Serie auf RISC-V Basis. WLAN + BLE5.0, aber wenig RAM und wenig GPIOs. Für Massenprodukte und einfache IoT-Sensoren optimiert.

ESP32-C3 Serie

RISC-V Single-Core, extrem stromsparend, WLAN + BLE5.0, hohe Sicherheit. Gilt als „ESP8266-Nachfolger“. Ideal für kleine IoT-Geräte, Smart-Home-Module, Sensoren und Akkuprojekte.

ESP32-C5 Serie

Wi-Fi 6 Unterstützung, ohne Bluetooth. Selten und kaum verwendet, da der C6 eine vollständige Ablösung darstellt.

ESP32-C6 Serie

RISC-V, WLAN 6 + BLE5.0 + Zigbee + Thread 802.15.4. Perfekt für Matter-fähige Smart-Home-Geräte. Eine der modernsten und flexibelsten Funkplattformen von Espressif.

ESP32-H2 Serie

Kein WLAN! Stattdessen Zigbee + Thread + BLE5.2. Gemacht für extrem stromsparende, batteriebetriebene Smart-Home-Knoten (Sensoren, Schalter). Ideal für zukünftige Matter/Thread Installationen.

ESP32-P4 Serie

High-Performance MCU ohne Funk. Dual-Core RISC-V bis 400 MHz, große Menge an Peripherie, USB-OTG, viele GPIOs. Einsatz als Displaycontroller, Rechen- oder Grafikprozessor, HMI-Panel. Kann mit externen Funksystemen kombiniert werden.

ESPHome

ESPHome Themen werden hier behandelt: ESPHome

Cheap Yellow Display (CYD)

Empfohlenes GitHub Repository: ESP32-Cheap-Yellow-Display

Empfohlene Libraries:

https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI

Linksammlung bei SPI Problemen (Touch, SPI und LCD brauchen jeweils einen SPI Bus -> So nicht möglich beim ESP32):

https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI/pull/3186

https://forum.arduino.cc/t/question-about-spi-bus-assignment-for-tft-espi-touch-screen-and-sd-card-for-cyd/1352613

From:
https://wiki.mahlen.biz/ - **Smart-Home Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mahlen.biz/doku.php?id=elektronik:elektronik_esp32

Last update: **21.09.2026**